



جدول انتخاب مقاومت ترمز

SSI Inverter - SSI800
220V SSI80

اگر باید برای اینورتر ورودی تکفاز SSI Inverter مدل SSI800/80 مقاومت انتخاب کنید
انتخاب کنید حتما اهم مقاومت ترمز خود را بر اساس جدول ذیل انتخاب کنید

توان W	اهم R	توان اینورتر KW
200	100	0.75
400	50	1.5
550	35	2.2
1000	30	3.7

توجه:

توان W به صورت تقریبی و حداقلی انتخاب شده است در نظر داشته باشید
توان باید براساس ED موتور یا سختی کار انتخاب شود



+982177614636
+989199499792



www.ssinverter.ir
www.sepehrmc.com



جدول انتخاب مقاومت ترمز

380V SSI Inverter - SSI800
SSI80

مقاومت ترمز برای اینورترهای سه فاز SSI800/80 را از این جدول انتخاب کنید

توان W	اهم R	توان اینورتر KW
300	300	0.75
400	160	1.5
600	100	2.2
800	75	3.7
1200	50	5.5
1500	35	7.5
2500	25	11
3000	20	15
4000	15	18.5
5000	12	22

توجه:

* مقادیر حداقلی وات در جدول آمده است * SSI Inverter تا ۲۲ کیلووات چاپر داخلی دارد
* با توجه به سختی کار وات افزایش می یابد * اهم در توان های بالاتر بر اساس چاپر انتخاب می شود



+982177614636
+989199499792



www.ssinverter.ir
www.sepehrmc.com